



Wie du ein MacBook Air mit defektem "Power"-Knopf anschaltest

Nach einem Wasserschaden ist der...

Geschrieben von: Mohamed Helmy



EINLEITUNG

Nach einem Wasserschaden ist der An-/Aus-Schalter eines MacBooks für gewöhnlich defekt, weil er ein Teil der Tastatur ist. Das MacBook ist eigentlich betriebsfähig, allerdings ist ein Anschalten durch den An-/Aus-Schalter nicht möglich.

Um das MacBook anzuschalten kann man Kontaktstellen auf der Hauptplatine nutzen. Manchmal funktioniert das allerdings auch nicht. Hier erkläre ich eine andere Methode um das MacBook in diesem Fall anzuschalten.

Diese Methode funktioniert durch Diskonnektierung von Ladegerät und Akku. Schließe den Akku danach wieder an und das Ladegerät wiederum ein paar Sekunden danach.

Alle Bilder stammen von öffentlichen Posts und werden nur zur Veranschaulichung gezeigt. Für dein Gerät musst du die passende Anleitung finden.

WERKZEUGE:

[P5 Pentalobe Screwdriver Retina
MacBook Pro and Air \(1\)](#)
[Spudger \(1\)](#)

Schritt 1 — Wie du ein MacBook Air mit defektem "Power"-Knopf anschaltest



- ❗ Schließe deinen Computer und lege ihn auf seine Oberseite, bevor du fortfährst.
- Entferne die folgenden zehn Schrauben:
 - Zwei 8mm 5-Punkt Pentalobe Schrauben.
 - Acht 2,5mm 5-Punkt Pentalobe Schrauben.

Schritt 2



- Greife mit abgeknickten Fingern zwischen das Display und die untere Abdeckung und ziehe nach oben, um die untere Abdeckung vom Air aufzubekommen.
- Entferne die untere Abdeckung und lege sie beiseite.

Schritt 3



- Diskonnektiere den Akku. Benutze deine Finger oder ein Kunststoffwerkzeug um den Akkukonnektor abzutrennen.

Schritt 4



- Stelle die Verbindung des Akku wieder her. Warte ein paar Sekunden und schließe den Akku dann wieder an.

Schritt 5



- Stecke das Ladegerät ein. Du solltest jetzt sehen, dass der Lüfter läuft, auch wenn das MacBook geschlossen ist. Das ist das Zeichen, dass das MacBook angeht.

Um das Gerät wieder zusammenzusetzen, befolge diese Schritte in der umgekehrten Reihenfolge.