Kühlschranktürdichtung reparieren

Wenn deine Kühlschranktür ständig aufspringt,...

Geschrieben von: Curtis Rosol



EINLEITUNG

Wenn deine Kühlschranktür ständig aufspringt, weil der Dichtungsrahmen zu schwach ist, solltest du diese Anleitung befolgen. Viele Leute denken, dass die ganze Türe ersetzt werden muss, oder gar ein neuer Kühlschrank benötigt wird, wenn die Türe nicht schliesst, aber oftmals reicht es, eine neue Dichtung zu kaufen oder die Dichtung zu reinigen und wieder einzubauen. Hier wird dir gezeigt, wie du die Dichtung deines Kühlschranks ausbaust, reinigst und wieder einbaust.

WERKZEUGE:

Small Phillips Head Screwdriver (1)
Silicone Grease (1)
Paper Towels (1)

ERSATZTEILE:

Refrigerator Door Gasket (1)

Schritt 1 — Kühlschranktürdichtung reparieren





- Nimm einen Phillips Schraubenzieher
- Hebe die Türdichtung an und decke so die Schrauben auf. Halte die Dichtung nach oben und löse die Schrauben, bis sie locker sind, aber nicht aus dem Gehäuse fallen.

Hinweis Um Energie zu sparen kannst du den Kühlschrank ausschalten, während du die Schritte 2-6 abarbeitest.

Schritt 2



- Nachdem du alle Schrauben gelockert hast, sollte die Rahmendichtung leicht mit den Händen abziehbar sein.

Schritt 3



- Reinige die Türdichtung gründlich mit Seife und Wasser.

- Benutze zum Abtrocknen ein Küchenpapier (oder ein Handtuch).

ⓘ **Hinweis** Wenn deine Dichtung Risse hat, musst du sie ersetzen. Wenn das der Fall ist, überspringe diesen Schritt.

Schritt 4

- Trage an der Seite der Dichtung, die am Kühlschrank aufliegt, eine dünne Schicht Silikonfett auf. Das verbessert zum einen die Dichtungsstärke und zum anderen schützt es die Dichtung vor zukünftigen Schäden.

Schritt 5







- Um die Dichtung wieder einzubauen, führe die Rückseite der Dichtung hinter dem weißen Rahmen ein.
  - Das geht am leichtesten, wenn du an einer Ecke anfängst und dann eine Seite nach der anderen komplett anbringst.

Schritt 6




- Achte darauf, dass die weisse Hülle die Dichtung auf allen Seiten an ihrem Platz hält.
- Ziehe alle Schrauben wieder an.

Dein Kühlschrank sollte jetzt wieder richtig schliessen und die Dichtung fest und sicher an ihrem Platz bleiben. Um sicherzugehen, dass alles weiterhin funktioniert, überprüfe hin und wieder die Lage der Dichtung und den Halt der Türe.